


CONTROLADOR TELEFÓNICO PROGRAMABLE ECATP200



Fabricado con tecnología y soporte **MOTOROLA** de última generación, el controlador telefónico programable ECATP200 le brindará máxima eficacia en el control de las llamadas telefónicas que se efectúen desde su línea.

Aquí sus principales funciones:

CONTADOR DE MINUTOS (CUENTA CONTROLADA LLAMADAS LOCALES): permite programar la cantidad de minutos que usted desee gastar en llamadas telefónicas locales. Este contador se programa desde **1 a 9999** minutos. Al realizar cada llamada este contador irá disminuyendo hasta llegar a 0, estado en el cual no permitirá dejar salir más llamadas. Con esta función se podrá tener un control de la cantidad de minutos gastados en llamadas y podrá calcular el valor a pagar en la factura telefónica. Este contador es recargable.

CONTADOR DE MINUTOS (CUENTA CONTROLADA PARA INTERNET O LARGA DISTANCIA): Contador independiente al contador local, que permite programar la cantidad de minutos que usted desee gastar en llamadas telefónicas a Internet o a larga distancia nacional e internacional. Este contador se programa desde 1 a 9999 minutos. Al realizar cada llamada este contador irá disminuyendo hasta llegar a 0, estado en el cual no permitirá dejar salir más llamadas. Con esta función se podrá tener un control de la cantidad de minutos gastados en llamadas y podrá calcular el valor a pagar en la factura telefónica de Internet o larga distancia. Este contador es recargable.

TEMPORIZADOR DE LLAMADAS: Esta función permite dejar programar desde 1 a 99 minutos la duración de cada una de las llamadas locales, larga distancias nacional-internacionales e Internet de manera independiente.

BLOQUEO ESPECÍFICOS PARA NUMEROS DE 2, 3 y 7 DÍGITOS: Esta función permite dejar un listado de números telefónicos bloqueados, es decir a este listado de números quedan restringidas las llamadas. Los demás números no bloqueados quedan de libre marcado pero con la opción de activar cualquier otro tipo de control, como lo es el contador de minutos, el temporizador de llamadas o el castigo de llamadas.

BLOQUEO TOTAL: permite bloquear todas las llamadas salientes (incluido el número de operadoras nacionales e internacionales de 3 dígitos, números de información, números *_* etc.)

AGENDA DE NÚMEROS PERMITIDOS DE 3, 4 y 7 DÍGITOS: Esta función permite programar un listado de hasta 50 por números telefónicos de libre marcación por dígito permitido, a los cuales no se le hará ningún control. Esta función sirve como complemento al BLOQUEO TOTAL, ya que usted podrá grabar hasta 50 números, como el de la policía, bomberos, oficina, etc.)

CASTIGO: Al momento de realizar una llamada con este comando activo y sea cortada por el temporizador, el último número marcado queda castigado. (No lo deja marcar de nuevo, solo hasta que se marquen 5 números diferentes, con un tiempo menor de llamada de 30 segundos).

LLAMADA LIBRE: posee un comando privado que permite hacer una llamada libre. Al momento de colgar este toma la configuración programada por el cliente.

CLAVE DE USUARIO: posee una clave de 4 dígitos, la cual se puede cambiar cuantas veces se desee.

PROGRAMACIÓN REMOTA: permite al vendedor programarle los parámetros de funcionamiento que el cliente desee si necesidad de desplazarse al sitio donde está instalado, o donde el cliente lo compro.

GARANTÍA: 12 meses contra defectos de fabrica. No cubre garantía por manipulación electrónica de terceros no autorizados. No cubre garantías contra descargas eléctricas y derivados. Incluye manual del usuario.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DE PRESENTACIÓN.

- **Sistema:** microcontrolado familia **MOTOROLA**, con registro internacional **DNA otorgado por Richardson Electronics**.
- **Alimentación:** 5Vdc directos de la línea telefónica. Cumple con las especificaciones eléctricas de control a líneas telefónicas.
- **Protecciones:** varistor de 10Amp 150V
- **Dimensiones del impreso:** 4cm*4cm
- **Dimensiones del encapsulado:** 5cm*7cm
- **Presentación del producto:** caja acrílica termo-formada con dos plug RJ11C (uno de entrada y otro de salida)
- **Manuales:** manual de funcionamiento a 2 caras, que incluye ejemplos de programación y de instalación del producto.
- **Instalación:** en paralelo con la línea telefónica en la primera acometida o toma telefónica.